

DIAMOND
ANTENNA

受信用分配器/混合器

**SPLITTER
& COMBINER**

SS500

本製品は、0.5～500MHz帯で、1本のアンテナを2台の受信機に接続して使用するための分配器です。
また、逆に接続することで、1台の受信機に2本のアンテナを接続して使用する混合器としても使用できます。
広帯域設計で、0.5MHz (MF帯)～500MHz (UHF帯)までの範囲で使用ができ、低損失及びすぐれたアイソレーションを実現しました。

■ 定 格

周波数	0.5～500MHz
アイソレーション	0.5～3MHz 18dB以上 3～200MHz 30dB以上 200～500MHz 17dB以上
挿入損失	0.5～3MHz 0.6dB以下 3～200MHz 0.8dB以下 200～500MHz 1.0dB以下
インピーダンス	50Ω
V S W R	2.0以下
コネクタ	M-J型
本体外形寸法	46 (W) x27 (H) x57 (D) mm
重量	130g

■ SPECIFICATIONS

Frequency	0.5～500MHz
Isolation	0.5～3MHz More than 18dB 3～200MHz More than 30dB 200～500MHz More than 17dB
Loss	0.5～3MHz Less than 0.6dB 3～200MHz Less than 0.8dB 200～500MHz Less than 1.0dB
Impedance	50ohms
VSWR	Less than 2.0
Connector	S0-239
Dimensions	46 (W) x27 (H) x57 (D) mm
Weights	130g

■ ご使用上の注意

1. 混合器として使用するときは、必ず2本のアンテナを接続してお使いください。1本のアンテナでご使用の際には、空端子にダミーを接続してください。
2. 本器は、屋内及びモバイル用として設計されています。屋外でのご使用はできません。
3. 受信専用です。送信はおやめください。故障の原因となります。

第一電波工業株式会社 国内事業部

〒350-0022 埼玉県川越市小中居445-1 TEL049-230-1220(代)

ホームページ <http://www.diamond-ant.co.jp>

Made in Japan